

# 取扱説明書/製品保証書

直管形 UV LEDランプ 片側給電タイプ

ECL-LU4A11/LU2A6


## 工事店・施工業者様へ 一器具への取り付け方一



- ① AC100V もしくは AC200V の電源を器具の口金ソケットに直接配線します。
- ② 「給電側」と印字されている口金に配線してください。反対側の端子には誤挿入時の事故を避けるため何も配線しないようにしてください。
- ③ 器具の配線が完了したら電源が配線された方の口金付近の見やすいところに添付の「配線工事済みシール」を貼り付けてください(図A)

### 【ご注意】

- 電圧と消費電力より適正な線種を使用してください。
- 本製品を取り付けるため電気配線工事を実施する際は電気工事士等の資格が必要です。施工は必ず電気工事施工業者に依頼してください。
- 電気工事は必ず元電源を切った状態で行ってください。
- 既設の安定器には電氣的遮断を行い絶縁処理を行ってください。



(図A) 配線工事済みシール

## 口金角度の調整方法

- ① ロック片を解錠方向へ押すと口金が回転します。ロック片は、パネによって離すと戻ります。
- ② ロック片を解錠方向に押した状態で、左右5段階に任意位置にピンを回転します。途中段階ではロック片は戻りません。ロック片が通常位置に戻ったことをご確認ください。



## お客様へ 一注意事項一

- 専門の工事業者以外のランプの取り替えは絶対にしないでください。
- ランプのお手入れの際は必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。
- ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないで下さい。火災の原因になります。
- 設置工事後、定格電圧以外では使用しないでください。
- 屋外で使用しないでください。屋内でも浴室やサウナ室などでの使用はしないでください。感電、故障する恐れがあります。
- 次のような器具には使用できません。調光機能のついた器具や回路 / リモコンのついた電球器具や回路 / 誘導灯、非常用照明器具 / 断熱材施工器具
- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- ご自身で修理、分解、改造をしないでください。故障の原因になる上に、感電、火災の危険があります。また保証の対象外となります。
- 万一、製品から異臭や煙が出た場合は、照明器具の電源スイッチを切り、ただちに使用を中止してください。使用を中止しないと火災や感電の原因となります。
- 樹脂カバーは破損すると飛散します。製品を落としたり、叩いたり、乱暴に扱わないでください。故障や破損、けがの原因になります。
- 照明器具にはしっかりと確実に取り付けてください。取り付け部分が劣化した照明器具には取り付けしないでください。落下の恐れがあります。
- 器具の下には温度の高くなるもの（ストーブ、ガスレンジ等）を置かないでください。火災の原因となります。
- 濡れた手で取付け - 取り外しをしないでください。感電する恐れがあります。
- 照明器具の口金にほこりがついた状態で使用しないでください。火災などの原因になる場合があります。
- 商品改良の為、仕様 - 外観は予告なしに変更することがあります。

## UV LEDランプについて

- 紫外線が出ていますので、直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 点灯中はLEDが高温になりますので、やけどなどの恐れがあります。手を触れないようにご注意ください。
- 樹脂カバーが汚れますとUV発光強度が低下しますので、定期的にホコリや汚れを拭いてください。洗剤や薬品は絶対に使用しないでください。
- 一般照明用ではありません。
- このランプは調光機能に対応していません。

## 保証について

- 本製品は、ご購入日から1年間製品保証をしております。納品書、レシートなどご購入日が確認できるものを保存いただけますようお願いいたします。本製品に関して弊社が負う責任は、本製品のご購入代金を限度とします。
- 次の内容で故障した場合には保証期間中であっても無償交換できません。
  - 1) 使用上の過失 / 衝撃 / 不注意 / 浸水で故障した場合
  - 2) 他の目的で製品を分解 / 改造して故障した場合
  - 3) 火災 / 地震 / 水害などの天災地変で故障した場合
  - 4) 塩害に起因する場合
  - 5) 当社指定のサービスではない所で修理して製品が変更または損傷された場合
  - 6) 使用器具の異常及び接続機器の不良による故障の場合
  - 7) バーコード及び本体ラベルが損傷されて製品追跡が不可能な場合
  - 8) 流通及び運送過程上取扱い不注意によって製品が損傷された場合
  - 9) 製品の使用上にて環境条件と設備範囲を脱した条件での使用で製品が損傷された場合
  - 10) 動作環境条件が 周囲温度 5℃～40℃、湿度 40～80%、1日 12 時間使用環境で 製品の発光強度減少が30%以内の場合
  - 11) 停電 - 不安定電力供給による場合
  - 12) 薬品、薬物等の付着に起因する場合
  - 13) 工事完了後に実施した他の工事等に起因する場合
  - 14) 電力会社が供給保証する電源波形を逸脱した供給電源でご使用になり異常動作や故障に至った場合

## 製品保証書

発行年月日 年 月 日

|       |                  |          |
|-------|------------------|----------|
| お客様情報 | 法人名：             |          |
|       | 所在地：             |          |
|       | T E L：           |          |
| 保証期間  | ご購入日 年 月 日から 1年間 |          |
| 型番    | ECL-             | シリアル No. |
| 本数    | 本                |          |

人と地球に貢献します



株式会社 エコリカ

- 大阪本社 〒540-0027 大阪府大阪市中央区錦屋町1-2-9
- 東京支店 〒108-0075 東京都港区港南1-8-27 日新ビル11階

<https://www.ecorica.jp/led/>

エコリカ LED 検索